



Модель	EDR-1008
8 каналов видеорегистратор с 10.5 " ЖК-монитором	
Креативный дизайн, вращающийся монитор на 270 градусов влево-вправо, и 180 градусов вверх-вниз.	
Интегрированный 10.5-дюймовый цифровой жидкокристаллический дисплей, с разрешением 1024X768.	
Формат сжатия H.264.	
Поддерживает видеоконтроль с мобильного телефона	
Меню: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, португальский.	
Запись и просмотр видео и аудио в реальном времени, одновременно.	
VGA выход, с решением 1280X1024.	
Режимы поиска: время / дата, поиск события, групповой поиск.	
Режимы копирования: сетевое резервное копирование, копирование на USB flash card	
Поддержка PTZ через RS-485 (поворотными камерами), с возможностью предустановок позиций.	
Поддерживает USB мышь и инфракрасный пульт.	

Мультиплексирование: отображение видео в реальном времени, запись, воспроизведение, работа по сети одновременно.

Целевая аудитория

Видеорегистратор EDR-1008 хорошее решение для небольших складских помещений, на дачах, в квартирах и т.д. – где требования безопасности допускают расположения не более 8 камер и микрофонов.

Особенности

- **Встроенный цветной 10 дюймовый монитор** с разрешением 1024X768, дает возможность просматривать видеоизображение, видеоархив и настроить параметры регистратора, а так же значительно удешевляет общую стоимость видеосистемы.
- **Подключение к интернету** позволяет в любое время и в любом месте просматривать как видео в реальном времени, так и архивные записи.
- Поддержка планшетов и мобильных телефонов с Android, iPhone, Windows, BlackBerry, Symbian
- **Запись звука** повышает качество охраны объекта.
- **Режим просмотра** . Можно просматривать видеоизображение как сразу со всех 8-ми камер, так и с любой камеры на выбор.

Технические характеристики

- Операционная система: Linux
- Видео входы/выходы: 8/1
- Аудио входы/выход: 8/1
- Формат записи видео: H.264
- USB-порт: есть
- Разрешение видео: CIF 352x288; D1 720x480
- Скорость записи и воспроизведения: PAL 200 к/с; NTSC 240 к/с
- Видеозапись: постоянная, по расписанию, по детектору движения.
- Язык меню: русский, английский
- Тревожные входы/выход: 4/1
- VGA выход: есть.
- Управление поворотными камерами PTZ через порт RS485
- Поддержка интернет: да (просмотр изображения и видеоархива)
- Поддержка сотовых телефонов: Android, iPhone, Windows, BlackBerry, Symbian
- Поддержка жесткого диска: SATA 3.5 до 1,5 Тб 1 шт.
- Встроенный 7 дюймовый монитор
- Управление и настройка: мышка, пульт ДУ, кнопки на передней панели
- Воспроизведение: 1, 4 или 8 каналов одновременно
- Питание: 12В, 5А

- Рабочая температура: от – 10 до + 50С
- Влажность: до 90%

Комплектация

1. Видеорегистратор EDR-1008 – 1 шт.
2. Диск ПО – 1 шт.
3. Пульт ДУ – 1 шт.
4. Мышка – 1 шт.
5. Блок питания – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.